

Technische gegevens

talento 371 pro talento 372 pro talento 471 pro talento 472 pro talento 751 pro talento 752 pro talento 791 pro talento 792 pro talento 881 pro talento 882 pro



	talento 371 pro		talento 372 pro		talento 471 pro		talento 472 pro		talento 751 pro		talento 752 pro		talento 791 pro		talento 792 pro		talento 881 pro		talento 882 pro	
Artikelnummer Grasslin	G03.96.0006.1	G03.96.0007.1	G03.98.0009.1	G03.98.0010.1	G03.96.0008.1	G03.96.0009.1	G03.98.0012.1	G03.98.0013.1	G03.98.0014.1	G03.98.0015.1										
Aansluitspanning	110V / 230V AC 50/60Hz		24V AC/DC 110V-230V 50/60Hz		110V / 230V AC 50/60Hz		24V AC/DC 110V-230V 50/60Hz		24V AC/DC 110V-230V 50/60Hz											
Aantal kanalen	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2										
Moduul breedte	2 moduul 35mm		2 moduul 35mm		2 moduul 35mm		2 moduul 35mm		2 moduul 35mm											
Zomer-/wintertijd	Automatisch/handmatig		Automatisch/handmatig		Automatisch/handmatig		Automatisch/handmatig		Automatisch/handmatig											
Schakelprogramma	Dag & Weekprogramma		Dag & Weekprogramma		Dag / Week - ASTRO		Dag / Week - ASTRO		Dag / Week/ Jaar / ASTRO											
schakelvermogen	ohms / ind 16A / 10A 250V		ohms / ind 16A / 10A 250V		ohms / ind 16A / 10A 250V		ohms / ind 16A / 10A 250V		ohms / ind 16A / 10A 250V											
gloeilampbelasting	2600W		2600W		2600W		2600W		2600W											
schakelverm DC 24V/50V/220V	800mA / 300mA / 150mA		800mA / 300mA / 150mA		800mA / 300mA / 150mA		800mA / 300mA / 150mA		800mA / 300mA / 150mA											
Astro	-		-		•		•		•											
Displayverlichting	•		•		•		•		•											
Geheugenplaatsen	70		100		70		100		400											
Impulsprogramma	-		•		-		•		•											
Cyclusprogramma	-		•		-		•		•											
Override functie	•		•		•		•		•											
Toevalsgenerator	•		•		•		•		•											
Handschakeling (fix)	•		•		•		•		•											
PC-Programmering	-		• / taxi		-		• / taxi		• / taxi											
Kortste schakeltijd	1 min.		1 sec.		1 min.		1 sec.		1 sec.											
Programmeerbaar	elke minuut		elke minuut		elke minuut		elke minuut		elke minuut											
Blokprogrammeren dagen	vrij programmeerbaar		vrij programmeerbaar		vrij programmeerbaar		vrij programmeerbaar		vrij programmeerbaar											
Pin-Code	•		•		•		•		•											
Gangreserve	10 Jaar (Bat CR2032)		10 Jaar (Bat CR2450)		10 Jaar (Bat CR2450)		10 Jaar (Bat CR2450)		10 Jaar (Bat CR2450)											
Verzegelbaar	•		•		•		•		•											